

# SCANPAL™ EDA5S

## 企业移动数据终端

霍尼韦尔 ScanPal™ EDA5S 是一款企业级移动数据终端，可在一线员工和后端业务系统之间提供可靠、安全的连接。为零售、物流及医疗提供支持而设计。与传统设备不同，EDA5S 更纤薄，更轻，并具有时尚的外观。这使得它更适合零售，现场服务，酒店，餐馆和咖啡馆等应用场景。

ScanPal™ EDA5S 将优雅的设计和高性能结合在一起，整个使用周期都方便可靠。生态企业软件套件，如霍尼韦尔运营智能、智能通话、企业级供应软件等，使 EDA5S 能够更好地轻松进行远程管理和部署。

### 随时以高性能可靠地工作

EDA5S 搭载基于高通 SM6115 平台的高通骁龙八核 2.0GHz 处理器。5.5 英寸高清触摸屏由坚固的大猩猩玻璃制成，可以戴着手套操作。

配备坚固外壳，可承受 1.2 米高处跌落至混凝土地面的冲击力，具有 IP67 密封等级，可在严苛的使用和恶劣的工作环境下运行，甚至可以承受暂时的水下浸没。

### 超薄轻巧，适合各种用户体验

符合人体工程学的高品质工业设计，有助于大大提高用户的舒适度和使用体验，获得了 2022 年红点设计奖。与传统的移动数据终端不同，EDA5S 仅重 218 克，最薄处只有 11.2mm。只需一只手即可轻松使用，将其放在口袋中也可以全天保持舒适。有吸引力的智能手机外观，金属灰色和碳纤维质感的背面饰面，加上其高性能，使其功能强大的同时使用起来很有趣。

## 特点&优势



基于高通骁龙 SM6115 八核处理器的强大硬件平台，3GB/32GB、4GB/64GB、6GB/128GB 内存选项，可处理不同的工作负载。



5.5 英寸大触摸屏。纤薄轻便，可放入口袋。时尚的外观设计，IP67 防护等级。结合美观与性能，确保极致用户体验。



通过 WWAN (Nano 和 eSIM) 或 WLAN、蓝牙 5.1、NFC、GMS 和 4G LTE 实现多个快速连接。



可拆卸的 3060 mAh 锂离子电池，可连续使用 8 小时以上不会中断。\*\*\*



使用霍尼韦尔 S0703 成像轻松扫描条码，甚至是有破损的条码。使用 1300 万像素自动对焦摄像头记录图像，并使用 500 万像素前置摄像头进行视频通话。



reddot winner 2022  
industrial design

图 Android 11, 5.5 英寸 CGG 触摸屏, 高通® 骁龙™八核 2.0GHz 处理器, Wi-Fi 5, 蓝牙 5.1, 4G LTE 连接, IP67.

# SCANPAL™ EDA5S 技术规格

## 物理参数

尺寸 (长 x 宽 x 高):

159mm x 75 mm x 11.2mm (6.26 in x 2.95 in x 0.44 in)

重量: 218 g (7.69 oz)

显示屏尺寸: 大猩猩玻璃 5, 5.5- 英寸

分辨率: 1440 x 720 高分辨率

背光源: LED

触摸屏: 多点触控电容式 (CTP), GFF

硬键: 5 个侧键, 用于音量调高 / 调低、右扫描键和左扫描键、电源开 / 关

## 环境参数

工作温度: -10° C ~ +50° C (+14° F ~ +122° F)

存储温度: -20° C ~ +70° C (-4° F ~ 158° F)

湿度: 5% ~ 90% 无凝结

跌落: 1.2m(4ft) 多次在室温下以 MIL-STD

810G 标准跌落至混凝土地面

翻滚: 300 次 0.5 m (1.64 ft) 翻滚

环境密封等级: IP67

静电放电 (ESD):

±8 kV 接触放电; ±15 kV 空气放电

## 性能

处理器:

高通骁龙 SM6115, 四核高性能 Kryo 内核 2.0

GHz + 四核低功耗 Kryo 内核 1.8 GHz

内存: 3 GB/32 GB; 4 GB/64 GB; 6GB/128GB

操作系统: Android 11, 可升级至 Android 13\*

扩展内存: MicroSD (高达 128 GB)

后置摄像头: 1300 万像素彩色摄像头

后置摄像头: 500 万像素彩色摄像头

PC 通信: USB 2.0, 带 type-C 接口

接口端口: 2 pin 底部连接

电池: 3060 mAh 锂离子电池, 3.8 V, 可拆卸

实时时钟 (RTC): 通过 super-cap 10 分钟备份

充电时长: 低于 3.5 小时

电池运行时间: 大于 8 小时

解码能力: 霍尼韦尔 S0703 引擎 (一维 / 二维条码符号)

更多信息, 请访问:

[www.honeywellaidc.com.cn](http://www.honeywellaidc.com.cn)

霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团

中国上海浦东新区

张江高科技园区环科路 555 号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841

## LED

电池状态指示灯: 红 / 绿 / 蓝

扫描指示灯: 红 / 绿

传感器: 加速度传感器、光传感器和接近传感器

## 无线连接

无线局域网 (Wi-Fi5 认证):

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

其他无线局域网功能:

802.11 d/e/h/i/k/r/u/w/v, 1X1 MU-MIMO

无线局域网安全: OPEN, WEP, WPA/WPA2

(个人和企业 WPA2), WPA3 (OWE, SAE, 企业)

无线局域网支持的 EAP:

TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP

蓝牙: Bluetooth Class 5.1

无线网信:

- GSM/EDGE: Bands 2, 3, 5, 8
- UMTS/HSPA+: Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- FDD-LTE: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- TDD-LTE: Bands 38, 39, 40, 41

NFC: 集成近场通信

GPS 支持的协议: 支持 GPS、GLONASS 和北斗

## 附件

除了包装盒中的内容 (例如 EDA5S 整机, 电池, USB 电缆, 适配器和不同地区的插头) 外, 以下配件也是可以另外提供的, 具体 SKU 请另行咨询。

单充电座: 为一个终端充电

单充电座 (可充电): 同时为一个终端和一个电池充电

四槽充电座: 同时为四个终端充电

四槽电池充电器

标准电池组

腕带

屏幕保护膜

USB 适配器

## 质保

一年原厂质保

有关质保的更多信息, 请访问

<https://sps.honeywell.com/us/en/support/productivity/warranties>

有关所有合规性批准和认证的完整列表, 请访问

[www.honeywellaidc.com/compliance](http://www.honeywellaidc.com/compliance)

有关所有支持的条形码符号的完整列表, 请访问

[www.honeywellaidc.com/symbologies](http://www.honeywellaidc.com/symbologies)

\* 安卓 13 正在等待高通和谷歌的确认。

\*\* 查找 AER 坚固耐用型设备, 请访问

<https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/>

\*\*\* 电池寿命受使用情况和和其他因素影响。

Android 安卓, Bluetooth 蓝牙, Google 谷歌, Gorilla Glass 大猩猩玻璃, Qualcomm 高通, Snapdragon 骁龙 是其各自所有者的商标或注册商标。

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

Honeywell